

COMUNE di VALLE DELL'ANGELO

Unione dei Comuni "Alto Calore" (Prov .SA)

www.comune.valledellangelo.sa.it E-MAIL: info@comune.valledellangelo.sa.it

P.zza Mazzei, 13 c.a.p. 84070 tel.fax 0974/942016

P.IVA 00787220656 C.F. 84000940654

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA DI ALTRE STRUTTURE
DI PROPRIETA' DELL'ENTE

TITOLO

RELAZIONE DI CALCOLO
IMPIANTO ELETTRICO

DATA

/

/

TAVOLA N°

EL 39

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C
Geom. Stefano Trotta

I progettisti

ing. Angelo Nicoletti

ing. Angelo Coccaro

geol. Emilio Vitale

archeol. Filomena Papaleo

RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

Calcolo delle correnti di impiego

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $k_{ca} = 1$ sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $k_{ca} = 1.73$ sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza $\cos \varphi$ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza P_n , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle P_d delle utenze a valle (ΣP_d a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ΣQ_d a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

Dimensionamento dei cavi

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la condotta in modo da verificare le condizioni:

$$a) \quad I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) \quad I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una condotta principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- condotta che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della condotta principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Le sette tabelle utilizzate sono:

- IEC 448;
- IEC 364-5-523 (1983);
- IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
- IEC 60364-5-52 (Mineral);
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2;
- CEI-UNEL 35026;
- CEI 20-91 (HEPR).

Im media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

- CEI 11-17;
- CEI UNEL 35027 (1-30kV).

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile I_z in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla $I_{z \text{ min}}$. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

| | |
|--|---------|
| Cavo in rame e isolato in PVC: | K = 115 |
| Cavo in rame e isolato in gomma G: | K = 135 |
| Cavo in rame e isolato in gomma etilpropilenica G5-G7: | K = 143 |
| Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: | K = 115 |
| Cavo in rame serie L nudo: | K = 200 |
| Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: | K = 115 |
| Cavo in rame serie H nudo: | K = 200 |
| Cavo in alluminio e isolato in PVC: | K = 74 |
| Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: | K = 92 |

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

| | |
|--|---------|
| Cavo in rame e isolato in PVC: | K = 143 |
| Cavo in rame e isolato in gomma G: | K = 166 |
| Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: | K = 176 |
| Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: | K = 143 |
| Cavo in rame serie L nudo: | K = 228 |

| | |
|--|---------|
| Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: | K = 143 |
| Cavo in rame serie H nudo: | K = 228 |
| Cavo in alluminio e isolato in PVC: | K = 95 |
| Cavo in alluminio e isolato in gomma G: | K = 110 |
| Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: | K = 116 |

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

| | |
|--|---------|
| Cavo in rame e isolato in PVC: | K = 115 |
| Cavo in rame e isolato in gomma G: | K = 135 |
| Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: | K = 143 |
| Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: | K = 115 |
| Cavo in rame serie L nudo: | K = 228 |
| Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: | K = 115 |
| Cavo in rame serie H nudo: | K = 228 |
| Cavo in alluminio e isolato in PVC: | K = 76 |
| Cavo in alluminio e isolato in gomma G: | K = 89 |
| Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: | K = 94 |

Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mmq;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmq se il conduttore è in rame e a 25 mmq se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mmq se conduttore in rame e 25 mmq se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_n = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il

conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned} S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\ S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- S_p è la sezione del conduttore di protezione (mm^2);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm^2 rame o 16 mm^2 alluminio se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm^2 o 16 mm^2 alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

- 25 mm², se in rame;
- 35 mm², se in alluminio;

Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$

$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

espresse in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max \left(\left(\sum_{i=1}^k \dot{Z}_{f_i} \cdot \dot{I}_{f_i} - \dot{Z}_{n_i} \cdot \dot{I}_{n_i} \right) \right)_{f=R,S,T}$$

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$cdt(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos\varphi + X_{cavo} \cdot \sin\varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $k_{cdt}=2$ per sistemi monofase;
- $k_{cdt}=1.73$ per sistemi trifase.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in Ω/km . La $cdt(I_b)$ è la caduta di tensione alla corrente I_b e calcolata analogamente alla $cdt(I_b)$.

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

Fornitura della rete

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:

- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota
- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI 11-25.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

Bassa tensione

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato alla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente nel caso di fornitura ENEL 4.5-6 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente nel caso di fornitura ENEL 4.5-6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito I_{cctrif} , in $m\Omega$:

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} \cdot I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il $\cos\phi_{cc}$ di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| $50 < I_{cctrif}$ | $\cos\phi_{cc} = 0.2$ |
| $20 < I_{cctrif} \leq 50$ | $\cos\phi_{cc} = 0.25$ |
| $10 < I_{cctrif} \leq 20$ | $\cos\phi_{cc} = 0.3$ |
| $6 < I_{cctrif} \leq 10$ | $\cos\phi_{cc} = 0.5$ |
| $4.5 < I_{cctrif} \leq 6$ | $\cos\phi_{cc} = 0.7$ |
| $3 < I_{cctrif} \leq 4.5$ | $\cos\phi_{cc} = 0.8$ |
| $1.5 < I_{cctrif} \leq 3$ | $\cos\phi_{cc} = 0.9$ |
| $I_{cctrif} \leq 1.5$ | $\cos\phi_{cc} = 0.95$ |

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in $m\Omega$:

$$R_d = Z_{cctrif} \cdot \cos\phi_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in $m\Omega$:

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase I_{k1} , è possibile ricavare i valori dell'impedenza omopolare.

Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_2}{\sqrt{(2 \cdot R_d + R_0)^2 + (2 \cdot X_d + X_0)^2}}$$

con le ipotesi $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cdot \cos\phi_{cc}$, cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} \cdot V}{I_{k1}} \cdot \cos\phi_{cc} - 2 \cdot R_d$$

$$X_0 = R_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{(\cos \varphi_{cc})^2} - 1}$$

Generatori sincroni

In media tensione ed in bassa tensione è possibile inserire più generatori.
I dati di targa richiesti per i generatori sono:

- potenza nominale P_n (in kVA);
- reattanza sincrona percentuale x_s ;
- reattanza subtransitoria percentuale x'' ;
- rapporto tra l'impedenza omopolare e l'impedenza sincrona Z_{og}/Z_s .

L'impedenza subtransitoria si calcola con la formula:

$$X'' = \frac{x''}{100} \cdot \frac{V_{02}^2}{P_n}$$

dalla quale si ricavano le componenti alla sequenza diretta:

$$\begin{aligned} R_d &= 0 \\ X_d &= X'' \end{aligned}$$

La componente resistiva si trascura rispetto alla componente reattiva del generatore.

L'impedenza sincrona si calcola con la formula:

$$X_s = \frac{x_s}{100} \cdot \frac{V_{02}^2}{P_n}$$

Dalla quale, tramite il rapporto Z_{og}/Z_s , si ricavano le componenti omopolari:

$$\begin{aligned} R_0 &= 0 \\ X_0 &= \frac{Z_{og}}{Z_s} \cdot X_s \end{aligned}$$

Generatori asincroni

[Olivieri e Ravelli, Elettrotecnica II° vol., Edizioni CEDAM]

Come ogni altra macchina elettrica, anche il motore asincrono è reversibile, quindi diventare un generatore di energia elettrica. Quando la macchina funziona a vuoto, essa assorbe energia per la magnetizzazione del campo rotante e per le perdite. Se si applica al rotore una coppia motrice si passa ad uno scorrimento negativo ed una conseguente produzione di energia.

Il programma Ampère simula il funzionamento del generatore asincrono tramite lo studio del

diagramma circolare. Impostata la potenza attiva, viene ricavata la potenza reattiva corrispondente assorbita dalla rete, da cui si calcolano le correnti erogate. La potenza attiva sarà quindi erogata dalla macchina, mentre quella reattiva assorbita dalla rete.

La generatrice asincrona può erogare solo correnti sfasate di un certo angolo in anticipo rispetto alla f.e.m. che genera: e questo sfasamento non può essere in alcun modo regolato, ma assume un valore suo proprio per ogni valore della corrente erogata.

I parametri caratteristici da richiedere sono:

- Potenza meccanica
- Rendimento N - nominale
- Rendimento $3/4$ N
- Rendimento $2/4$ N
- Fattore di potenza N - nominale
- Fattore di potenza $3/4$ N
- Fattore di potenza $2/4$ N
- P numero di coppie polari

Si individuano così tre punti appartenenti al diagramma circolare della macchina asincrona.

Altrimenti vengono richiesti i seguenti dati, sempre necessari per determinare il diagramma circolare:

- Potenza meccanica
- Rendimento N - nominale
- Fattore di potenza N - nominale
- Potenza assorbita a vuoto
- Fattore di potenza a vuoto
- P numero di coppie polari

I generatori asincroni trifasi contribuiscono al guasto transitorio per tutti i punti della rete dai quali sono "visti". Condizione necessaria per il calcolo del contributo al guasto è che il generatore sia alimentato da un'altra fonte, che gli fornisce la potenza reattiva necessaria al suo funzionamento.

I calcoli dei guasti seguono le stesse procedure utilizzate per i Motori asincroni.

Calcolo dei guasti

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni:

- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione C_{max} ;
- impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2009 che può essere riferita a 70 o 90 °C a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in mΩ risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (\Delta T \cdot 0.004)} \right)$$

dove ΔT è 50 o 70 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{dsbarra} = \frac{R_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{dsbarra} = \frac{X_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cavoNeutro} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoNeutro} \\ X_{0cavoNeutro} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$\begin{aligned} R_{0cavoPE} &= R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE} \\ X_{0cavoPE} &= 3 \cdot X_{dcavo} \end{aligned}$$

dove le resistenze $R_{dcavoNeutro}$ e $R_{dcavoPE}$ vengono calcolate come la R_{dcavo} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$R_{0sbarraNeutro} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro}$$

$$X_{0sbarraNeutro} = 3 \cdot X_{dsbarra}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$R_{0sbarraPE} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE}$$

$$X_{0sbarraPE} = 2 \cdot X_{anello_guasto}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in mΩ:

$$R_d = R_{dcavo} + R_{dmonte}$$

$$X_d = X_{dcavo} + X_{dmonte}$$

$$R_{0Neutro} = R_{0cavoNeutro} + R_{0monteNeutro}$$

$$X_{0Neutro} = X_{0cavoNeutro} + X_{0monteNeutro}$$

$$R_{0PE} = R_{0cavoPE} + R_{0montePE}$$

$$X_{0PE} = X_{0cavoPE} + X_{0montePE}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra* a *cavo*.
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutro \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutro})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutro})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase I_{kmax} , fase neutro $I_{k1Neutromax}$, fase terra $I_{k1PEmax}$ e bifase I_{k2max} espresse in kA:

$$I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}}$$

$$I_{k1Neutr \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutr \min}}$$

$$I_{k1PE \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \min}}$$

$$I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1Neutro} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1Neutr \max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

Vengono ora esposti i criteri di calcolo delle impedenze allo spunto dei motori sincroni ed asincroni, valori che sommati alle impedenze della linea forniscono le correnti di guasto che devono essere aggiunte a quelle dovute alla fornitura. Le formule sono tratte dalle norme CEI 11.25 (seconda edizione 2001).

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25 par 2.5 per quanto riguarda:

- la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma CEI 11-25);
- in media e alta tensione il fattore è pari a 1;
- guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto permanente.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

| Isolante | Cenelec R064-003 [°C] | CEI EN 60909-0 [°C] |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| PVC | 70 | 160 |
| G | 85 | 200 |
| G5/G7/G10/EPR | 90 | 250 |
| HEPR | 120 | 250 |
| serie L rivestito | 70 | 160 |
| serie L nudo | 105 | 160 |
| serie H rivestito | 70 | 160 |
| serie H nudo | 105 | 160 |

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d\max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0Neutro} = R_{0Neutro} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0PE} = R_{0PE} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\max}}$$

$$I_{k1Neutro\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutro\max}}$$

$$I_{k1PE\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\max}}$$

$$I_{k2\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k\max}}$$

Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;

- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenza $I_{km\ max}$;
- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ($I_{mag\ max}$).

Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- Le intersezioni sono due:
 - $I_{cc\ min} \geq I_{inters\ min}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_a);
 - $I_{cc\ max} \leq I_{inters\ max}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_b).
- L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
 - $I_{cc\ min} \geq I_{inters\ min}$.
- L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
 - $I_{cc\ max} \leq I_{inters\ max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

Note:

- La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti $K^2 S^2$ e la I_z dello stesso.
- La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

Verifica di selettività

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

- Corrente I_a di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;
- Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);
- Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
- Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
- Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).
- Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

Funzionamento in soccorso

Se necessario, è verificata la rete o parte di essa in funzionamento in soccorso, quando la fornitura è disinserita e l'alimentazione è fornita da sorgenti alternative come generatori o UPS.

Vengono calcolate le correnti di guasto, la verifica delle protezioni con i nuovi parametri di alimentazione.

Riferimenti normativi

Norme di riferimento per la Bassa tensione:

- CEI 11-20 2000 IVa Ed. Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI 11-25 2001 IIa Ed. (EC 909): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI 17-5 VIIIa Ed. 2007: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e

- 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- CEI 23-3/1 Ia Ed. 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35023 2009: Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico avente grado di isolamento non superiore a 4- Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.

Norme di riferimento per la Media tensione

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 11-1 IXa Ed. 1999: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- CEI 11-17 IIIa Ed. 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.
- CEI 11-35 IIa Ed. 2004: Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente
- CEI 17-1 VIa Ed. 2005: Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 100: Interruttori a corrente alternata ad alta tensione.
- 17-9/1 Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per tensioni nominali superiori a 1kV e inferiori a 52 kV

Protezioni e cavi

Commessa:

Descrizione:

Cliente:

Responsabile:

Data: 09/2021

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore:

Note:


Protezioni e cavi

Data: 09/2021

Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|--------|--------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |



I° Piano Q.E.G.

| Desc. quadro | | Iccmax | 0 kA | Vn | 400 V | Norma |
|----------------------|----------------------------|---------------|------|----------------|-------|---|
| Matricola | | Ipkmax | 0 kA | InA | 0 A | EN 61439-1 |
| Tipo involucro | | Pot. diss. P | 0 W | Frq. ing. | 50 Hz | |
| UPS-Prot. | GEWISS | MT | D | 10 | 16 | |
| | MT 60-D | 4 | | Icu - EN 60947 | 320 | |
| | 16 A | | | 10 >= 6,03 kA | | |
| UPS-Prot.ByP | GEWISS | MT | D | 10 | 16 | |
| | MT 60-D | 4 | | Icu - EN 60947 | 320 | |
| | 16 A | | | 10 >= 6,03 kA | | |
| Unità EXT | GEWISS | MT+D | C | 10 | 63 |  |
| | MT 60-C + BD-AS-1 A | 4 | | Icu - EN 60947 | 630 | |
| | 63 A | AS | | 10 >= 6,03 kA | 1 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 4x(1x16)+1G16 | 15 | PVC | 56 | 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati |
| Gen. Privilegiatia | GEWISS | MT | D | 16 | 100 | |
| | MTHP 160-D | 4 | | Icu - EN 60947 | 2000 | |
| | 100 A | | | 16 >= 6,03 kA | | |
| Gen Luci Privilegiat | GEWISS | MT | C | 10 | 16 | |
| | MT 60-C | 4 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | | | 10 >= 6,03 kA | | |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021






Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|----------------------|----------------------------|-------------|--------|----------------|--|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| Gen FM Privilegiata | GEWISS | MT | D | 10 | 20 | |
| | MT 60-D | 4 | | Icu - EN 60947 | 400 | |
| | 20 A | | | 10 >= 6,03 kA | | |
| Montante Piano Terra | GEWISS | MT+D | C | 20 | 25 | |
| | MT 60-C + BD-AC-0.3 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 250 | |
| | 25 A | AC | | 20 >= 3,34 kA | 0,3 | |
| Montante Piano II° | GEWISS | MT+D | C | 20 | 25 | |
| | MT 60-C + BD-AC-0.3 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 250 | |
| | 25 A | AC | | 20 >= 3,34 kA | 0,3 | |
| Collegamento | | | 15 | | |  CEI-UNEL 35024/1 |
| | | | | PVC | 32 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x4)+1G4 | | | 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura | |
| Collegamento | | | 20 | | |  CEI-UNEL 35024/1 |
| | | | | PVC | 32 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x4)+1G4 | | | 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura | |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021





Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| Luci Anagrafica | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Uff. Tecnico | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Ragioneria | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Sindaco | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Segreteria S | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021




Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|----------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| Luci Attesa | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Atrio I° P | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Scala I° P | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Luci Bagni e Corrido | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x1.5)+1G1.5 | 12 | PVC | 22 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Riserva | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021



Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|----------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| Riserva 2 | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| Riserva 3 | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 10 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 100 | |
| | 10 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| FM Anagrafica Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| FM Uff. Tecnico Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| FM Ragioneria Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021

Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| FM Sindaco Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | CEI-UNEL 35024/1 |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| FM Segreteria Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | CEI-UNEL 35024/1 |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| Riserva | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| Riserva 2 | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |
| Riserva 3 | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 | |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 3,34 kA | 0,03 | |


Protezioni e cavi

Data: 09/2021

Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|--------|--------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |

Piano Terra Q.E.PT PRIV

| Desc. quadro | | Iccmax | 0 kA | Vn | 231 V | Norma |
|---------------------|----------------------------|-----------------|------|----------------|-------|---|
| Matricola | | Ipkmax | 0 kA | InA | 0 A | EN 61439-1 |
| Tipo involucro | | Pot. diss. P | 0 W | Frq. ing. | 50 Hz | |
| Gen FM Privilegiata | GEWISS | MT | C | 20 | 20 | |
| | MT 60-C | 2 | | Icu - EN 60947 | 200 | |
| | 20 A | | | 20 >= 1,1 kA | | |
| FM Ufficio PT Priv. | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 1,1 kA | 0,03 | |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |



II° Piano Q.E.II° Piano

| Desc. quadro | | Iccmax | 0 kA | Vn | 231 V | Norma |
|---------------------|---------|--------------|------|----------------|-------|------------|
| Matricola | | Ipkmax | 0 kA | InA | 0 A | EN 61439-1 |
| Tipo involucro | | Pot. diss. P | 0 W | Frq. ing. | 50 Hz | |
| Gen FM Privilegiata | GEWISS | MT | C | 20 | 20 | |
| | MT 60-C | 2 | | Icu - EN 60947 | 200 | |
| | 20 A | | | 20 >= 0,89 kA | | |

Protezioni e cavi

Data: 09/2021

Responsabile:

| Utenza | Costruttore | Tipo | Curva | PdI [kA] | Ith [A] | Posa cavo |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|---|
| | Sigla | Poli | | Norma | Imag [A] | |
| | Ith [A] | Cl. impiego | | Verif. PdI | Idn [A] | Tab. posa |
| | Designazione | Formazione | Lc [m] | Isolante | Iz [A] | Tipo posa |
| FM Municipale Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 0,89 kA | 0,03 | CEI-UNEL 35024/1 |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |
| FM Sala Cons. Priv | GEWISS | MTD | C | 7,5 | 16 |  |
| | MDC 60-C-AC-0.03 A | 2 | | Icu - EN 60947 | 160 | |
| | 16 A | AC | | 7,5 >= 0,89 kA | 0,03 | CEI-UNEL 35024/1 |
| | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | 2x(1x2.5)+1G2.5 | 12 | PVC | 30 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate |

Stato utenze

Commessa: Messa in sicurezza di altre strutture di proprietà dell'Ente

Descrizione: Verifica delle utenze

Cliente: Comune di Valle dell'Angelo (SA)

Responsabile:

Data: 09/2021

Alimentazioni: Trifase

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore:

Note:

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-UPS-Prot.

Coord. $I_b < I_{ns} < I_z$ [A]

| | I_b | \leq | I_{ns} | \leq | I_z | |
|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--|
| Fase | 10,659 | | 16 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS-Prot.: $I_{ns} = 16$ [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 16 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,999 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | La protezione dell'utenza +Fornitura.Avanquadro-Generale Comune |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 1 \leq la c.i. = 8,999 |

Potere di interruzione [kA]

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI \geq I _{km max} | | /_I _{km max} [°] |
| 10 | 6,03 | 35,84 |

Sg. mag.<I_{magmax} [A]

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Sg. mag. | < | Verificato |
| 320 | | I _{magmax} |
| | | 2463 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|------------------------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (I _b) | CdtT (I _b) | Cdt max |
| 0 | 0,826 | 4 |
| Cdt (I _n) | CdtT (I _n) | |
| 0 | 0,98 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------------------|---------------------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | I _{kv max} | /_I _{kv max} [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-D - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-UPS-Prot.ByP

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|----|----|-----|----|----|--|
| Fase | 0 | | 16 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS-Prot.ByP: Ins = 16 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 16 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| Ia c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 10 6,03 35,84 | |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|---------|
| 320 | | 2463 |

Caduta di tensione [%]


| Tensione nominale [V] | 400 |
|----------------------------|-----|
| Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max | |
| 0 0,826 4 | |
| Cdt (In) CdtT (In) | |
| 0 0,98 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|--------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | _Ikv max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-D - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-UPS

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | Ins = 15,877 [A] (valore teorico di sovraccarico) |
|--------|--------|----|--------|----|----|---|
| Fase | 10,659 | | 15,877 | | | |
| Neutro | 0 | | 15,877 | | | |

Verifica contatti indiretti

Verificato

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

| | |
|---------------------------|-------|
| Ia c.i. [A] | 8,999 |
| Tempo di interruzione [s] | 1 |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 0 | 0 | 8,829 |
| Bifase | 0 | 0 | 7,647 |
| Bifase-N | 0 | 0 | 7,955 |
| Fase-N | 0 | 0 | 4,886 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | IkV max | /_IkV max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Unità EXT

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|--------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 43,301 | | 63 | | 56 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Unità EXT: Ins = 63 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 63 | | 56 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,954 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Unità EXT |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 1 <= la c.i. = 8,954 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 10 | 6,03 | 35,84 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 630 | | 1532,87 |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 63 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 4x(1x16)+1G16 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 54 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 81 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 3,386*10 ⁶ |
| K²S² neutro | 3,386*10 ⁶ |
| K²S² PE | 5,235*10 ⁶ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,38 | 1,206 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0,552 | 1,532 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 4,222 | 2,939 | 3,933 |
| Bifase | 3,657 | 2,545 | 4,047 |
| Bifase-N | 3,79 | 2,627 | 4,155 |
| Fase-N | 2,251 | 1,533 | 3,17 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 4,222 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Gen. Privilegiatia

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib <= | Ins <= | Iz |
|--------|--------|--------|----|
| Fase | 12,217 | 15,88 | |
| Neutro | 1,443 | 15,88 | |

1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,88 [A] (protezione interna UPS)

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| Ia c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 16 6,03 35,84 | |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. < | Imagmax | Verificato |
|------------|----------|------------|
| 2000 | 2462,995 | |

Caduta di tensione [%]


| | |
|----------------------------|-------|
| Tensione nominale [V] | 400 |
| Cdt (Ib) CdtT (Ib) Cdt max | 0 0 4 |
| Cdt (In) CdtT (In) | 0 0 |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|-------|-------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| Ikv max / _Ikv max [°] | 6,03 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MTHP 160-D - 100 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Morsettiera

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|--------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 12,217 | | 15,88 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,88 [A] (protezione interna UPS) |
| Neutro | 1,443 | | 15,88 | | | |

Verifica contatti indiretti

Verificato

Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti).

| | |
|---------------------------|-------|
| Ia c.i. [A] | 8,999 |
| Tempo di interruzione [s] | 1 |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | IkV max | /_IkV max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Gen Luci Privilegiat

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz |
|--------|-------|----|-------|----|----|
| Fase | 4,04 | | 15,88 | | |
| Neutro | 1,347 | | 15,88 | | |

1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,88 [A] (protezione interna UPS)

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| Ia c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 10 6,03 35,84 | |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 160 | | 2462,985 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|----------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | / _Ikv max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Gen FM Privilegiata

Coord. $I_b < I_{ns} < I_z$ [A]

| | I_b | \leq | I_{ns} | \leq | I_z | |
|--------|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| Fase | 6,734 | | 15,88 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: $I_{ns} = 15,88$ [A] (protezione interna UPS) |
| Neutro | 3,367 | | 15,88 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| A transitorio inizio linea | Verificato |
| PdI \geq I _{km} max | /_I _{km} max [°] |
| 10 | 6,03 35,84 |

Sg. mag.<I_{mag}max [A]

| | | |
|----------|---|----------------------|
| Sg. mag. | < | Verificato |
| 400 | | I _{mag} max |
| | | 2462,985 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (I _b) | CdT (I _b) | Cdt max |
| 0 | 0 | 4 |
| Cdt (I _n) | CdT (I _n) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| | Max | Min | Picco |
|--|---------------------|---------------------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 2,818 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 2,905 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 2,981 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 2,273 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | I _{kv} max | /_I _{kv} max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-D - 20 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Montante Piano Terra

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib <= | Ins <= | Iz | |
|--------|-------|--------|----|--|
| Fase | 3,078 | 15,87 | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,078 | 15,87 | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|--------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 20 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 250 | | 2462,346 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|--------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,496 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | _Ikv max [°] | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 25 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Montante Piano II°

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 3,078 | | 15,87 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,078 | | 15,87 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|--------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 20 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 250 | | 2462,346 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,496 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 25 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Morsettiera

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 5,772 | | 15,88 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,88 [A] (protezione interna UPS) |
| Neutro | 1,924 | | 15,88 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 400 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 4,962 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 5,071 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 5,215 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 3,782 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Morsettiera

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 9,62 | | 15,88 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,88 [A] (protezione interna UPS) |
| Neutro | 4,81 | | 15,88 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tensione nominale [V] | 400 |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) |
| 0 | 0 |
| | Cdt max |
| | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) |
| 0 | 0 |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| | Max | Min | Picco |
| Trifase | 6,03 | 4,572 | 2,818 |
| Bifase | 5,222 | 3,959 | 2,905 |
| Bifase-N | 5,433 | 4,107 | 2,981 |
| Fase-N | 3,337 | 2,463 | 2,273 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 6,03 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Collegamento

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 3,848 | | 15,87 | | 32 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,848 | | 15,87 | | 32 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,815 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Montante Piano Terra |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,3 <= la c.i. = 8,815 |

Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x4)+1G4 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 40 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 2,116*10 ⁵ |
| K²S² neutro | 2,116*10 ⁵ |
| K²S² PE | 3,272*10 ⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,27 | 0,296 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,114 | 1,114 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 1,096 | 0,696 | 2,496 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 1,096 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Collegamento

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 7,696 | | 15,87 | | 32 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 7,696 | | 15,87 | | 32 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,756 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Montante Piano II° |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,3 <= la c.i. = 8,756 |

Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x4)+1G4 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 32 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 40 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 2,116*10 ⁵ |
| K²S² neutro | 2,116*10 ⁵ |
| K²S² PE | 3,272*10 ⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,72 | 0,746 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,485 | 1,485 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,89 | 0,56 | 2,496 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,89 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci Anagrafica

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Anagrafica: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Anagrafica interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci Uff. Tecnico

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Uff. Tecnico: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Uff. Tecnico interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ | |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Utenza | | | | |
| +1° Piano.Q.E.G.-Luci Ragioneria | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|----|-----|----|----|---|
| Coord. Ib <= Ins <= Iz [A] | | | | | | |
| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Ragioneria: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Verifica contatti indiretti | | |
| la c.i. [A] | Verificato | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 8,613 | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 1 | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Ragioneria |
| | 50 | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Potere di interruzione [kA] | | |
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| Sg. mag.<Imagmax [A] | | |
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |



| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| Cavo | | |
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 | |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= | 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= | 38 <= 70 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| K²S²>I²t [A²s] | | |
| | | Verificato |
| K²S² conduttore fase | | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | | 2,976*10⁴ |
| K²S² PE | | 4,601*10⁴ |

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Caduta di tensione [%] | | |
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Correnti di guasto [kA] | | | |
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci Sindaco

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|----|----|-----|----|----|--|
| Fase | 0 | | 10 | | 22 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Sindaco: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 10 | | 22 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Sindaco |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci Segreteraia S

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|--|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Segreteraia S: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Segreteraia S |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ | |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci Attesa

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Attesa: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Attesa interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ | |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:


| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Utenza | | | | |
| +1° Piano.Q.E.G.-Luci Atrio 1° P | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|----|-----|----|----|---|
| Coord. Ib <= Ins <= Iz [A] | | | | | | |
| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Atrio 1° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 | |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Verifica contatti indiretti | | |
| la c.i. [A] | Verificato | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 8,613 | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 1 | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Atrio 1° P |
| | 50 | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Potere di interruzione [kA] | | |
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| Sg. mag.<Imagmax [A] | | |
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |



| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| Cavo | | |
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 | |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= | 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= | 38 <= 70 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| K²S²>I²t [A²s] | | |
| | | Verificato |
| K²S² conduttore fase | | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | | 2,976*10⁴ |
| K²S² PE | | 4,601*10⁴ |

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Caduta di tensione [%] | | |
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Correnti di guasto [kA] | | | |
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza
+1° Piano.Q.E.G.-Luci Scala 1° P

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz |
|--------|-------|----|-----|----|----|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 |

1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Scala 1° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Verifica contatti indiretti


| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Scala 1° P |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]

| | |
|----------------------------|---------------|
| A transitorio inizio linea | Verificato |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |



Cavo

Designazione FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3
+ FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3
+ FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x1.5)+1G1.5

Temperatura cavo a Ib [°C] 30 <= 30 <= 70
Temperatura cavo a In [°C] 30 <= 38 <= 70

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 2,976*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10 ⁴ | |
| K²S² PE | 4,601*10 ⁴ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza
+1° Piano.Q.E.G.-Luci Bagni e Corrido

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz |
|--------|-------|----|-----|----|----|
| Fase | 1,924 | | 10 | | 22 |
| Neutro | 1,924 | | 10 | | 22 |

1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Bagni e Corrido: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica)

Verifica contatti indiretti


| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,613 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Bagni e Corrido interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,613 |

Potere di interruzione [kA]

| | |
|----------------------------|---------------|
| A transitorio inizio linea | Verificato |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 100 | | 378,199 |



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x1.5)+1G1.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 30 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 38 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 2,976*10⁴ |
| K²S² neutro | 2,976*10⁴ | |
| K²S² PE | 4,601*10⁴ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,288 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,5 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|----|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Riserva: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------|
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 100 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva 2

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|----|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Riserva 2: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------|
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 100 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva 3

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|----|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Riserva 3: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------|
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Imagmax |
|----------|---|----------|
| 100 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 10 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-FM Anagrafica Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 4,81 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 4,81 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,764 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-FM Anagrafica Priv |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,764 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 574,816 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 8,266*10⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10⁴ |
| K²S² PE | 1,278*10⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,434 | 0,46 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 1,432 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,913 | 0,575 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,913 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza
+1° Piano.Q.E.G.-FM Uff. Tecnico Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz |
|--------|------|----|-------|----|----|
| Fase | 4,81 | | 15,87 | | 30 |
| Neutro | 4,81 | | 15,87 | | 30 |

1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1)

Verifica contatti indiretti


| | | | |
|---------------------------|------------|-------|--|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,764 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-FM Uff. Tecnico Priv |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,764 |

Potere di interruzione [kA]

| | |
|----------------------------|---------------|
| A transitorio inizio linea | Verificato |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 574,816 |



Cavo

Designazione FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3
+ FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3
+ FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3

Formazione 2x(1x2.5)+1G2.5

Temperatura cavo a Ib [°C] 30 <= 31 <= 70
Temperatura cavo a In [°C] 30 <= 41 <= 70

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10 ⁴ | |
| K²S² PE | 1,278*10 ⁵ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,434 | 0,46 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 1,432 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,913 | 0,575 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,913 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-FM Ragioneria Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 4,81 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 4,81 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,764 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-FM Ragioneria Priv |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,764 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 574,816 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² PE | 1,278*10 ⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,434 | 0,46 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 1,432 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,913 | 0,575 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,913 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Utenza | | | | |
| +1° Piano.Q.E.G.-FM Sindaco Priv | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|----|-------|----|----|--|
| Coord. Ib <= Ins <= Iz [A] | | | | | | |
| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Fase | 4,81 | | 15,87 | | 30 | |
| Neutro | 4,81 | | 15,87 | | 30 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Verifica contatti indiretti | | |
| la c.i. [A] | Verificato | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 8,764 | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 0,4 | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-FM Sindaco Priv |
| | 50 | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,764 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Potere di interruzione [kA] | | |
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| Sg. mag.<Imagmax [A] | | |
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 574,816 |



| | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| Cavo | | |
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 | |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 | |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= | 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= | 41 <= 70 |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| K²S²>I²t [A²s] | | |
| | | Verificato |
| K²S² conduttore fase | | 8,266*10⁴ |
| K²S² neutro | | 8,266*10⁴ |
| K²S² PE | | 1,278*10⁵ |

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Caduta di tensione [%] | | |
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,434 | 0,46 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 1,432 | |

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| Correnti di guasto [kA] | | | |
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,913 | 0,575 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,913 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-FM Segreteraia Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 4,81 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 4,81 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,764 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +1° Piano.Q.E.G.-FM Segreteraia Priv |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,764 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 3,336 | 32,687 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 574,816 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K²S² conduttore fase | Verificato | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10 ⁴ | |
| K²S² PE | 1,278*10 ⁵ | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,434 | 0,46 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 1,432 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,913 | 0,575 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,913 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva

Coord. $I_b < I_{ns} < I_z$ [A]

| | I_b | \leq | I_{ns} | \leq | I_z | |
|--------|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| Fase | 0 | | 15,87 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: $I_{ns} = 15,87$ [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 0 | | 15,87 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------------------|
| PdI \geq $I_{km\ max}$ | $/_I_{km\ max} [^\circ]$ |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag. $< I_{mag\ max}$ [A]

| Sg. mag. | $<$ | $I_{mag\ max}$ |
|----------|-----|----------------|
| 160 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (I_b) | CdtT (I_b) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (I_n) | CdtT (I_n) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | $I_{kv\ max}$ | $/_I_{kv\ max} [^\circ]$ | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva 2

Coord. $I_b < I_{ns} < I_z$ [A]

| | I_b | \leq | I_{ns} | \leq | I_z | |
|--------|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| Fase | 0 | | 15,87 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: $I_{ns} = 15,87$ [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 0 | | 15,87 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------------------|
| PdI \geq $I_{km\ max}$ | $/_I_{km\ max} [^\circ]$ |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag. $< I_{mag\ max}$ [A]

| Sg. mag. | $<$ | $I_{mag\ max}$ |
|----------|-----|----------------|
| 160 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (I_b) | CdtT (I_b) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (I_n) | CdtT (I_n) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | $I_{kv\ max}$ | $/_I_{kv\ max} [^\circ]$ | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Riserva 3

Coord. $I_b < I_{ns} < I_z$ [A]

| | I_b | \leq | I_{ns} | \leq | I_z | |
|--------|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| Fase | 0 | | 15,87 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-UPS: $I_{ns} = 15,87$ [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 0 | | 15,87 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | 8,999 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a la c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|----------------------------|---------------------------|
| PdI \geq $I_{km\ max}$ | $/_I_{km\ max} [^\circ]$ |
| 7,5 | 3,336 32,687 |

Sg. mag. $< I_{mag\ max}$ [A]

| Sg. mag. | $<$ | $I_{mag\ max}$ |
|----------|-----|----------------|
| 160 | | 2462,336 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (I_b) | CdtT (I_b) | Cdt max |
| 0 | 0,026 | 4 |
| Cdt (I_n) | CdtT (I_n) | |
| 0 | 0 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 3,336 | 2,462 | 2,631 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | $I_{kv\ max}$ | $/_I_{kv\ max} [^\circ]$ | |
| | 3,336 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Anagrafica: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Anagrafica: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Uff. Tecnico: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Uff. Tecnico: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Ragioneria: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Ragioneria: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Tempo di interruzione [s] | 8,613 | |
| VT a la c.i. [V] | 0,4 | |
| | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Segreteriaia S: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Segreteriaia S: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Attesa: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Attesa: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Atrio 1° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Tempo di interruzione [s] | 8,613 | |
| VT a la c.i. [V] | 0,4 | |
| | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Atrio 1° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Scala I° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|---|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Scala I° P: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Luci

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|--|
| Fase | 1,443 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Bagni e Corrido: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 1,443 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Ia c.i. [A] | 8,613 | |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+1° Piano.Q.E.G.-Pittogramma

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-----|----|----|--|
| Fase | 0,481 | | 10 | | | 1) Utenza +1° Piano.Q.E.G.-Luci Bagni e Corrido: Ins = 10 [A] (sgancio protezione termica) |
| Neutro | 0,481 | | 10 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
| Tempo di interruzione [s] | 8,613 | |
| VT a la c.i. [V] | 0,4 | |
| | 50 | |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,314 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,5 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,609 | 0,378 | 0,878 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_IkV max [°] | |
| | 0,609 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+Piano Terra.Q.E.PT PRIV-Gen FM Privilegiata

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib <= | Ins <= | Iz | |
|--------|-------|--------|----|--|
| Fase | 3,848 | 15,87 | | 1) Utenza +I° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,848 | 15,87 | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| Ia c.i. [A] | 8,815 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 20 | 1,096 11,1 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Verificato | Imagmax |
|----------|---|------------|---------|
| 200 | | | 696,269 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,296 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,114 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|--------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 1,096 | 0,696 | 1,581 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | _Ikv max [°] | |
| | 1,096 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 20 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+Piano Terra.Q.E.PT PRIV-FM Ufficio PT Priv.

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 3,848 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +I° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,848 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,589 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +Piano Terra.Q.E.PT PRIV-FM Ufficio PT Priv. |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,589 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 1,096 | 11,1 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 358,079 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 8,266*10⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10⁴ |
| K²S² PE | 1,278*10⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,347 | 0,643 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 2,546 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,577 | 0,358 | 1,581 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,577 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+II° Piano.Q.E.II° Piano-Gen FM Privilegiata

Coord. Ib < Ins < Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 7,696 | | 15,87 | | | 1) Utenza +I° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 7,696 | | 15,87 | | | |

Verifica contatti indiretti

| | Verificato | Utenza in quadro (definita protetta ai contatti indiretti). |
|---------------------------|------------|---|
| Ia c.i. [A] | 8,756 | |
| Tempo di interruzione [s] | 1 | |
| VT a Ia c.i. [V] | 50 | |

Potere di interruzione [kA]

| A transitorio inizio linea | Verificato |
|-------------------------------|------------|
| PdI >= Ikm max / _Ikm max [°] | |
| 20 | 0,89 |
| | 9,226 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| Sg. mag. | < | Verificato | Imagmax |
|----------|---|------------|---------|
| 200 | | | 559,829 |

Caduta di tensione [%]


| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0 | 0,746 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 0 | 1,485 | |

Correnti di guasto [kA]

| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
|--|---------|--------------|-------|
| Fase-N | Max | Min | Picco |
| | 0,89 | 0,56 | 1,283 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | _Ikv max [°] | |
| | 0,89 | n.c. | |

Protezione

GEWISS - MT 60-C - 20 A



Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+II° Piano.Q.E.II° Piano-FM Municipale Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 3,848 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +I° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,848 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,533 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +II° Piano.Q.E.II° Piano-FM Municipale Priv |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,533 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 0,89 | 9,226 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 318,057 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² PE | 1,278*10 ⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,347 | 1,094 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 2,917 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,513 | 0,318 | 1,283 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,513 | n.c. | |

Stato utenze

Data: 09/2021

Responsabile:

Utenza

+II° Piano.Q.E.II° Piano-FM Sala Cons. Priv

Coord. Ib <= Ins <= Iz [A]

| | Ib | <= | Ins | <= | Iz | |
|--------|-------|----|-------|----|----|--|
| Fase | 3,848 | | 15,87 | | 30 | 1) Utenza +I° Piano.Q.E.G.-UPS: Ins = 15,87 [A] (protezione interna UPS) (Rapp. trasf. = 1) |
| Neutro | 3,848 | | 15,87 | | 30 | |

Verifica contatti indiretti

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|
| la c.i. [A] | Verificato | 8,533 | Sistema distribuzione: TT; Impedenza di fornitura non nota. |
| Tempo di interruzione [s] | 0,4 | | (Nota: l'analisi termina alla prima protezione utile trovata) |
| VT a la c.i. [V] | 50 | | La protezione dell'utenza +II° Piano.Q.E.II° Piano-FM Sala Cons. Priv |
| | | | interviene tramite sgancio differenziale; I prot. = 0,03 <= la c.i. = 8,533 |

Potere di interruzione [kA]


| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| A transitorio inizio linea | Verificato | |
| PdI >= Ikm max | /_Ikm max [°] | |
| 7,5 | 0,89 | 9,226 |

Sg. mag.<Imagmax [A]

| | | |
|----------|---|---------|
| Sg. mag. | < | Imagmax |
| 160 | | 318,057 |

Protezione

GEWISS - MDC 60-C-AC-0.03 A - 16 A



Cavo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Designazione | FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| | + FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3 |
| Formazione | 2x(1x2.5)+1G2.5 |
| Temperatura cavo a Ib [°C] | 30 <= 31 <= 70 |
| Temperatura cavo a In [°C] | 30 <= 41 <= 70 |

K²S²>I²t [A²s]

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | Verificato |
| K²S² conduttore fase | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² neutro | 8,266*10 ⁴ |
| K²S² PE | 1,278*10 ⁵ |

Caduta di tensione [%]

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Tensione nominale [V] | 231 | |
| Cdt (Ib) | CdtT (Ib) | Cdt max |
| 0,347 | 1,094 | 4 |
| Cdt (In) | CdtT (In) | |
| 1,432 | 2,917 | |

Correnti di guasto [kA]

| | | | |
|--|---------|---------------|-------|
| A regime fondo linea, Picco a inizio linea | | | |
| | Max | Min | Picco |
| Fase-N | 0,513 | 0,318 | 1,283 |
| A transitorio fondo linea | | | |
| | Ikv max | /_Ikv max [°] | |
| | 0,513 | n.c. | |